

EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa


colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.60

E-NR: 648 292 950

EAN: 7611386036298

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Altezza 66 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

Si

senza alogenzi:
qualità del materiale: materiale termoplastico

IP20

adatto per grado di protezione (IP):

74 mm

larghezza dell'apparecchio:

74 mm

altezza dell'apparecchio:

29 mm

profondità dell'apparecchio:

carico capacitivo

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero

920-40000.F.60

378 340 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60

283 901 950

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.60


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 548 296 790
incandescenza e lampade alogene a bassa
tensione - P...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.60
variatori non illuminato - Senza telaio di 378 340 950
copertura - F - nero



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950