

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt




#### Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

#### Bauart:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.61

**E-NR:** 648 292 000

**EAN:** 7611386036304

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:** Aufputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse

**Halogenfrei:** Ja

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Gerätebreite:** 74 mm

**Gerätehöhe:** 74 mm

**Gerätetiefe:** 29 mm

**Lastart:** kapazitive Last

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:** Nein

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.61  
378 340 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61  
283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...

40300.RC.BSE

548 296 790



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - weiss

920-40000.F.61

378 340 000