

#### Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.74

## EDIZIOdue colore

## Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux



couleur:

blanc

**Assortiment:** 

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61.74

**E-NR**: 648 292 670 **EAN**: 7611386008820

Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Avec LED bleu 1,0 mA - Hauteur 66 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet sans halogène: Oui qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (IP): IP20 74 mm largeur d'appareil: hauteur d'appareil: 74 mm profondeur d'appareil: 29 mm type de charge: charge capacitive matériau: matière synthétique type de fixation: fixation avec vis entrée de poste secondaire: Non résistance aux chocs:

#### **Accessoires:**

#### Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.SL.61 378 341 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -

Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61 283 901 000





## Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.74

	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
•	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
•	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
•	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
•	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
•	Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

### Décomposition:

# Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54 Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000







## Fiche technique: 40300.RC.FX.54.61.74

Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000