

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.65

EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa


colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.65

E-NR: 648 292 030

EAN: 7611386036335

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Altezza 66 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogenzi: Si

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65

378 340 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro

985.FX.54.65

283 901 030

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.65


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P... 40300.RC.BSE
548 296 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 920-40000.F.65
378 340 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030