

## EDIZIOdue colore

### Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.65

**E-NR:** 648 292 030

**EAN:** 7611386036335

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
 d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo -  
 Altezza 66 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74  
 mm

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	74 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	74 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	29 mm
<b>tipo di carico:</b>	carico capacitivo
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza telaio di  
 copertura - F - grigio chiaro

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.65  
 378 340 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro

985.FX.54.65  
 283 901 030

**Scheda dati: 40300.RC.FX.54.65**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65  
283 905 030

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BSE 548 296 790
---	-----------------------------



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-40000.F.65 378 340 030
--	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030
---	-----------------------------