

## STANDARDdue

### Drehdimmer Phasenabschnitt



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.QX.54.60

**E-NR:** 348 031 150

**EAN:** 7613175262710

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                          |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                               |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                        |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                             |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 76 mm                            |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 76 mm                            |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 29 mm                            |
| <b>Lastart:</b>                     | kapazitive Last                  |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                       |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube         |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                             |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>            | -                                |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz...

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.Q.60  
378 024 150

Zerlegung:

|   | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR              |
|---|---|-------------------------------|
|   | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.54  | 912.FX.54<br>283 915 000      |
|   | Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz<br>- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für<br>elektronischen Transformator - 20-300 W o... | 40300.RC.BSE<br>548 296 790   |
|   | Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit<br>Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne<br>Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -<br>schwarz    | 901.QX.54.60<br>283 011 150   |
|  | Abdeckset - Für Drehdimmer - Für<br>unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte -<br>Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM<br>- schwarz...  | 920-40000.Q.60<br>378 024 150 |