

## EDIZI Due colore

Variatore universale rotativo



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40420.RLC.FX.54.61

**E-NR:** 648 252 000

**EAN:** 7611386305608

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.61

378 340 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61

283 901 000

**Scheda dati: 40420.RLC.FX.54.61**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
 283 905 000

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54  
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz 40420.RLC.BSE  
 - Per lampade ad incandescenza e lampade 548 256 790  
 alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
 283 905 000



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.61  
 variatori non illuminato - Senza telaio di 378 340 000  
 copertura - F - bianco