

## EDIZIOdue colore

### Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



**colore:**



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

**Esecuzione:**



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.FMI.57

**E-NR:** 548 270 890

**EAN:** 7611386460277

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
 d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo -  
 Profondità 29 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

**altezza dell'apparecchio:** 88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con  
 telaio di copertura - Per variatori non illuminato  
 - FMI - coffee

920-40000.FMI.57  
 378 342 890



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza telaio di  
 copertura - F - coffee

920-40000.F.57  
 378 340 890



**Scheda dati: 40600.RC.FMI.57**


Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.57  
 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 890  
 coffee



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6  
 con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960  
 EDIZIO.liv

**Scomposizione:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|---|--|---------------------------------|
|   | Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -<br>230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad<br>incandescenza e lampade alogene a bassa<br>tensione - 2... | 40600.RC.BSM<br>548 273 790     |
|  | Set di copertura - Per variatore rotativo - Con<br>telaio di copertura - Per variatori non illuminato<br>- FMI - coffee                            | 920-40000.FMI.57<br>378 342 890 |