

## EDIZIOdue colore

### Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



**colore:**

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.FX.54.35

**E-NR:** 648 272 010

**EAN:** 7611386219813

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
 d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo -  
 Altezza 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza telaio di  
 copertura - F - crema

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.35  
 378 340 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema

985.FX.54.35  
 283 901 010

**Scheda dati: 40600.RC.FX.54.35**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - 2...	40600.RC.BSE 548 276 790
---	-----------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
---	-----------------------------



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010
--	-------------------------------