

## EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet


**Farbe:**
 weiss

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40600.RC.FX.54.61.74

**E-NR:** 648 272 670

**EAN:** 7611386203638

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Blau 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse

**Halogenfrei:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):**

IP20

**Gerätebreite:**

74 mm

**Gerätehöhe:**

74 mm

**Gerätetiefe:**

29 mm

**Lastart:**

kapazitive Last

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:**

Nein

**Schlagfestigkeit:**

-

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-40000.F.SL.61 378 341 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss	985.FX.54.61 283 901 000
---	-----------------------------

**Datenblatt: 40600.RC.FX.54.61.74**


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss  
901.FX.54.61  
283 905 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Weiss, 1,0 mA  
660.230V.LED.10  
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Gelb, 1,0 mA  
660.230V.LED.30  
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Rot, 1,0 mA  
660.230V.LED.40  
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Blau, 1,0 mA  
660.230V.LED.70  
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Grün, 1,0 mA  
660.230V.LED.80  
209 990 660

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -  
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - 20-600 W ohmisch,  
20-600 VA kapa...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete  
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss  
920-40000.F.SL.61  
378 341 000

Datenblatt: 40600.RC.FX.54.61.74



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000