

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.35

E-NR: 648 262 010

EAN: 7611386239903

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

induktive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010
F - crema



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Datenblatt: 40600.RL.FX.54.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35
Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 920-40000.F.35
F - crema 378 340 010