

Datenblatt: 40600.RL.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt





Feller-NR: 40600.RL.FX.54.65

E-NR: 648 262 030 **EAN**: 7611386239262

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm -FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / KategorieFeller-Nr / E-NRAbdeckset - Für Drehdimmer - Für920-40000.F.65unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 030

F - hellgrau



Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V

Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377 419 000



Datenblatt: 40600.RL.FX.54.65



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.65 Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau 283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65

283 905 030

Zerlegung:


Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.65 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65 283 905 030

