

## STANDARDdue

### Drehdimmer Phasenanschnitt



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40600.RL.Q.60



**E-NR:** 348 106 150

**EAN:** 7613175267296

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 31 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	58 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	46 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...	920-40000.QMI.60 378 025 150
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz...	920-40000.Q.60 378 024 150



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
EDIZIO.liv

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	548 266 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.Q.60
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte -	378 024 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM	
- schwarz...	