



Fiche technique: 44180.KNX.FX.39.57

## EDIZIOdue colore

### Détecteur de mouvement KNX pirois 180


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39


**Feller-NR:** 44180.KNX.FX.39.57

**E-NR:** 207 838 890

**EAN:** 7611386440415

Détecteur de mouvement KNX pirois 180 - 24 V DC -  
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle  
 de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m,  
 champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm -  
 FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Borne de  
 raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm<sup>2</sup> - Angle de  
 détection 180° - Détecteurs de mouvement KNX

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>nombre de canaux:</b>	2
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>diamètre du champ de détection au s:</b>	0 m
<b>numéro RAL (similaire):</b>	8028

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Set de réduction pour détecteur de mouvement  
 pirois 180

 44180.SET  
 535 296 000

 Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee

 985.FX.39.57  
 283 900 890

**Fiche technique: 44180.KNX.FX.39.57**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57  
 - coffee 283 904 890



Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - coffee 920-44180.F.57  
 378 654 890

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V DC - Angle de détection 180/90° - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm<sup>2</sup> - Détecte... 44180.KNX.F.57  
 303 638 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57  
 - coffee 283 904 890