



## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entièr flexibility en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



**couleur:**



**Assortiment:**



**Feller-NR:** 4701-1-C.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 324 031 010

**EAN:** 7613175035550

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:**

apparent

**avec affichage:**

Non

**avec détecteur IR:**

Non

**avec thermostat d'ambiance:**

Non

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:**

1

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

1

**avec champ d'inscription:**

Oui

**indice de protection (IP):**

IP20

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -  
Set avec 10 pièces - Avec LED - crema

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4701-11.FMI.L.P.35  
1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema  
378 523 010

**Fiche technique: 4701-1-C.FX.39.L.P.35**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35  
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
 - crema 283 904 010

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX - 4700.BSE  
 Distance de fixation 52 mm - BSE 303 180 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
 - crema 283 904 010



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.L.35  
 Composant - crema 324 410 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-11.FMI.L.P.35  
 1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - crema 378 523 010