

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entièr flexibility en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller

**couleur:**



crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

**Assortiment:**

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 4702-1-C.FX.39.L.61

**E-NR:** 324 111 000

**EAN:** 7613175040172

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche double - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:**

apparent

**avec affichage:**

Non

**avec détecteur IR:**

Non

**avec thermostat d'ambiance:**

Non

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:**

2

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

2

**avec champ d'inscription:**

Oui

**indice de protection (IP):**

IP20

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -  
Set avec 10 pièces - Avec LED - blanc

918-4700.FMI.L.61  
323 909 000



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.61  
1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - blanc 378 226 000

**Fiche technique: 4702-1-C.FX.39.L.61**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61  
Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61  
- blanc 283 904 000

**Décomposition:**
**Name / Kategorie**      **Feller-Nr / E-NR**


Support de montage pour pousoirs KNX - 4700.BSE  
Distance de fixation 52 mm - BSE 303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61  
- blanc 283 904 000



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.L.61  
Composant - blanc 324 410 000



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.61  
1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - blanc 378 226 000



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4702-12.FMI.L.61  
1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - blanc 378 226 000