

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entièrè flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller

couleur:



crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 4702-2-C.FX.39.L.P.61

E-NR: 324 141 000

EAN: 7613175020907

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:

apparent

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - blanc

918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4702-22.FMI.L.P.61
Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 527 000
joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie...

Fiche technique: 4702-2-C.FX.39.L.P.61


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61
 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000

Décomposition:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Support de montage pour poussoirs KNX - 4700.BSE
 Distance de fixation 52 mm - BSE 303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-22.FMI.L.P.61
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 527 000
 joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.L.61
 Composant - blanc 324 410 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-22.FMI.L.P.61
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 527 000
 joindre - Avec LED - Avec étiquette en papie...