

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.61
EDIZIOdue colore
EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FX.39.P.61

E-NR: 324 171 000

EAN: 7613175029436

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche triple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	3
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	3
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

 Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
 Set avec 10 pièces - Sans LED - blanc

Feller-Nr / E-NR

 918-4700.FMI.61
 323 900 000

 Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en
 papier - Commande à 1 touche - blanc

 915-4702-12.FMI.P.61
 378 626 000

 Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en
 papier - Commande à 1 touche - blanc

 915-4704-14.FMI.P.61
 378 637 000

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.61



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61
 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.61
- blanc	283 904 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.P.61
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en	378 637 000
papier - Commande à 1 touche - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4704-14.FMI.P.61
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en	378 637 000
papier - Commande à 1 touche - blanc	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-12.FMI.P.61
1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en	378 626 000
papier - Commande à 1 touche - blanc	



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.61
Composant - blanc	324 400 000

Fiche technique: 4703-1-C.FX.39.P.61

