

Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4706-1-C.FX.39.60

E-NR: 324 321 950

EAN: 7613175030760

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnables:	6
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	3
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:



Name / Kategorie

Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
Set avec 10 pièces - Sans LED - noir

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.60
323 900 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/2 touche - Sans LED - Commande à 2
touches - noir

915-4704-12.FMI.60
378 035 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/4 touche - Sans LED - Commande à 2
touches - noir

915-4708-14.FMI.60
378 050 950

Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.60



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.60
Pour 1 appareil - FX.39 - noir 283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60
- noir 283 904 950

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX - 4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE 303 180 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-12.FMI.60
1/2 touche - Sans LED - Commande à 2 378 035 950
touches - noir



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60
- noir 283 904 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.60
1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 378 050 950
touches - noir



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.60
1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 378 050 950
touches - noir



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.60
Composant - noir 324 400 950

Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.60

