

## EDIZIOdue colore

### Capteur rotatif KNX


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 4730-A.FX.54.35

**E-NR:** 325 901 010

**EAN:** 7613175564913

Capteur rotatif KNX - 21-30 V DC SELV -  
 Consommation de courant 12,5 mA - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Pour fonctions: commutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. - Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonnerie ou l'avertissement) - Fonction d'alarme, éventuellement avec acquittement par pression - Interface de boutons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (environ 20 V max 5 m) - Fonctions de verrouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir - Hauteur 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:** apparent

**avec affichage:** Non

**avec détecteur IR:** Non

**avec thermostat d'ambiance:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:** 1

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Non

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -  
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de  
 recouvrement - F - crema

**Feller-Nr / E-NR**

 920-40000.F.35  
 378 340 010

## Fiche technique: 4730-A.FX.54.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.35  
 Pour 1 appareil - FX.54 - crema 283 901 010



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
 283 905 010

### Décomposition:

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Capteur rotatif KNX - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - incolore	4730-A.BSE 325 906 790
---	---------------------------



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010
--	-------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
---	-----------------------------