

## EDIZIOdue colore Drehsensor KNX



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 4730-A.FX.54.35


**E-NR:** 325 901 010


**EAN:** 7613175564913

Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. - Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung - Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

### Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
--	---	-----------------------------

**Datenblatt: 4730-A.FX.54.35**


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

 Befestigungsbügel - Mit  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
 FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54

283 915 000


 Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Mit  
 BCU - farbneutral

4730-A.BSE

325 906 790


 Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
 F - crema

920-40000.F.35

378 340 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010