

Datenblatt: 4730-A.FX.54.57

## **EDIZIOdue** colore

## **Drehsensor KNX**





**Feller-NR:** 4730-A.FX.54.57 **E-NR:** 325 901 890 **EAN:** 7613175564388

Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Stromaufnahme max. 12,5 mA - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Temperaturen, Szenen usw. - Akustischer Signalgeber (z. B. für Status-, Betätigungs-oder Alarmmeldung, Klingel-oder Warnton) - Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung - Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (ca. 20 V max 5 m) - Getrennte Sperrfunktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

#### Zubehör:



# Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.57 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890

F - coffee



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -

Für 1 Apparat - FX.54 - coffee

985.FX.54.57 283 901 890

Feller-Nr / E-NR



**Datenblatt: 4730-A.FX.54.57** 



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890

### Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000



Drehsensor KNX - 21-30 V DC SELV - Mit

BCU - farbneutral

4730-A.BSE 325 906 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890

F - coffee

920-40000.F.57



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57 283 905 890