

Scheda dati: 4730-A.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Sensore rotativo KNX



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 4730-A.FX.54.60

E-NR: 325 901 950

EAN: 7613175564395

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) - Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo - Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante - Altezza 66 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.60
378 340 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60
283 901 950

Scheda dati: 4730-A.FX.54.60


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - Con BCU - incolore	4730-A.BSE 325 906 790
---	---------------------------



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - nero	920-40000.F.60 378 340 950
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------