

Datenblatt: 4772-2-B.FX.39.L.P.35

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4772-2-B.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 627 010

**EAN:** 7611386835266

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.35  
 323 909 010


Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema

 915-4704-24.FMI.L.P.35  
 378 544 010

**Datenblatt: 4772-2-B.FX.39.L.P.35**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35  
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
 crema 283 904 010

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
 FX.39 912.FX.39  
 283 914 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.35  
 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 010  
 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
 crema 283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35  
 Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010  
 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35  
 Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010  
 2-Tastenbedienung - crema