

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Pulsante girevole



**colore:**

 incolore

**Esecuzione:**

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 7411-16.BSM.SS.OZ



**E-NR:** 347 906 700

**EAN:** 7611386245140

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondità 50 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                  | 400 V               |
| <b>modo di montaggio:</b>                  | incastrato          |
| <b>composizione:</b>                       | elemento base       |
| <b>versione:</b>                           | tasto invertitore   |
| <b>senza alogeni:</b>                      | Sì                  |
| <b>corrente nominale:</b>                  | 16 A                |
| <b>qualità del materiale:</b>              | Duroplast           |
| <b>adatto per grado di protezione (IP)</b> | IP20                |
| <b>materiale:</b>                          | materiale sintetico |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                  | fissaggio a vite    |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>   | 0                   |
| <b>con illuminazione:</b>                  | No                  |
| <b>resistenza agli urti:</b>               | -                   |

**Accessorio:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                            | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F | 963-1007.F.SS.A<br>189 963 030 |
|  | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F | 963-1007.F.5000<br>189 964 030 |

**Scheda dati: 7411-16.BSM.SS.OZ**


Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

**Scomposizione:**


| <b>Name / Kategorie</b>                         | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con | 2711                    |
| 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm                | 376 163 000             |



|                                                                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza,<br>senza cilindro - Con richiamo unilaterale - Con<br>morsetti a vite - Chiusura - 1 L ... | 7411-16.BSE.SS.OZ<br>347 906 400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|