

EDIZIOdue colore

Interrupteur rotatif


couleur:
 blanc

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7411-2.FX.54.059.61

E-NR: 267 624 000

EAN: 7611386337562

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - Manuale - 0 - Automatico - Hauteur 70 mm - FX.54 - blanc - IP20

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 0 - Manuale - 0 - Automatico - Sans cadre de recou...

Feller-Nr / E-NR

920-7400.F.059.61

378 836 000

Fiche technique: 7411-2.FX.54.059.61


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.61
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc 283 901 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
 283 905 000

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 7411-2.BSE
 Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - 347 121 500
 incolore



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
 283 905 000



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.F.059.61
 avec manette rotative - Inscription 0 - Manuale - 378 836 000
 0 - Automatico - Sans cadre de recou...