

STANDARDdue

Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco
Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 7411-2.QX.54.61**E-NR:** 547 291 100**EAN:** 7613175271941

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Comutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Altezza 71 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogenri:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
 334 070 100

Scheda dati: 7411-2.QX.54.61


Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.219.SS.61
 Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 261 100
 Iscrizione 0 ? ? 1 - Senza placca di cop...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.219.SS.61
 Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 349 100
 Iscrizione 0 ? ? 1 - Con placca di coper...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7411-2.BSE
 Comutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - 347 121 500
 incolore



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)... 901.QX.54.61
283 011 100