

Datenblatt: 7412-5.Q.SS.61

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

Feller-NR: 7412-5.Q.SS.61 E-NR: 547 486 100 7613175277547 EAN:

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mehrfachumschalter - 5/2 L - KS 0 - 1 - 2 -3 -Einbautiefe 88 mm - Q - weiss - IP20 -Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte **Bedienungsart:** Schlüssel Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB

189 964 050

Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 7412-5.Q.SS.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...

334 070 100



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L 189 963 040



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -

388 289 100

920-7400.QMI.A.012.SS.61

920-7400.Q.A.012.SS.61

Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Mit Abdeckplatte -

Fron...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -

388 201 100



Drehschalter mit Sicherheitsschloss -

Fro...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -Mehrfachumschalter - 5/2 L - KS 0 - 1 - 2 -3 -BS...

Feller-Nr / E-NR

7412-5.BSE.SS 347 152 400

920-7400.Q.A.012.SS.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -

Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -

388 201 100

Fro...