

## EDIZIOdue colore Kombination


**Farbe:**


crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

**Bauart:**


FMI

**Feller-NR:** 7561/87063.FMI.2X1.35

**E-NR:** 482 129 010

**EAN:** 7611386656687

Kombination - Senkrecht - Doppel-Druckschalter Serie 1/1 L - Kleinkombination Aus/Wechsel 3/1 L / Einfach-Steckdose Typ 13 - Einbautiefe 40 mm - FMI - crema - IP20 - 148 x 88 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Bedienungsart:**

Wippe/Taste

**Halogenfrei:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):**

IP20

**Anzahl der Steckdosen gesamt:**

1

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:**

0

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Montagerichtung:**

vertikal

**Mit Beleuchtung:**

Nein

**Nennstrom Steckdose:**

10 A

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster

920-7561.F.35

unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne

378 441 010

Abdeckrahmen - F - crema



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit

920-87060.F.35

1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne

378 461 010

Abdeckrahmen - F - crema

**Datenblatt: 7561/87063.FMI.2X1.35**


Befestigungsplatte - Senkrecht, 2 x 1 - 2-teilig 2712  
 - Mit 2 Einheitsausschnitten - 137 x 77 mm 376 223 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2 2912.FMI.35  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitten - Horizontale 334 912 010  
 oder vertikale Montage - 148 x 88 mm - crema

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - Senkrecht, 2 x 1 - 2-teilig	2712
- Mit 2 Einheitsausschnitten - 137 x 77 mm	376 223 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2	2912.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitten - Horizontale	334 912 010
oder vertikale Montage - 148 x 88 mm - crema	



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit	87063.F.35
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250	755 643 010
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -	
Aus/Wec...	



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie,	7561.F.35
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema	226 118 010
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - F - ...	