


Scheda dati: 7561/87303.FX.54.2X1.60

EDIZIOdue colore Combinazione



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7561/87303.FX.54.2X1.60

E-NR: 283 403 950

EAN: 7611386804156

Combinazione - Verticale - Interruttore doppio serie/
presa tripla, tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 - nero -
IP20 - 140 x 74 mm

| | |
|---|-------------------------|
| modo di montaggio: | apparente |
| tipo di comando: | bascula/tasto |
| senza alogeni: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| numero totale di prese: | 3 |
| numero di prese commutabili: | 0 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| direzione di montaggio: | verticale |
| con illuminazione: | No |
| corrente nominale presa: | 10 A |

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di
copertura - F - nero

920-7561.F.60
378 441 950



Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 -
Senza telaio di copertura - F - nero

920-87303.F.60
378 106 950

Scheda dati: 7561/87303.FX.54.2X1.60



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.87303.FX.54.60
FX - 1 Posto per presa tripla Type 13 - FX.54 - 283 910 950
nero



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60
- FX.54 - nero 283 907 950

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.87303.FX.54.60
FX - 1 Posto per presa tripla Type 13 - FX.54 - 283 910 950
nero



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie,
invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 7561.F.60
3+3 togliere il collegamento standard... 226 118 950



Presse tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N +
PE - Con morsetti a innesto - Parallela - F - 87303.F.60
nero 657 615 950