

**Fiche technique: 7561.FX.39.35**
**EDIZIOdue colore**
**Interrupteur à poussoir double Non lumineux**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7561.FX.39.35

**E-NR:** 302 612 010

**EAN:** 7611386657851

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,  
 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:  
 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour  
 schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur  
 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 230 V                                |
| <b>mode de montage:</b>                          | apparent                             |
| <b>assemblage:</b>                               | élément de base avec boîtier complet |
| <b>type de commande:</b>                         | bascule/touche                       |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                                  |
| <b>mode de raccordement:</b>                     | borne à fiches                       |
| <b>éclairage:</b>                                | non                                  |
| <b>protection superficielle:</b>                 | non-traité                           |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A                                 |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique              |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                                 |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique                  |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation à vis                       |
| <b>type de couplage:</b>                         | inverseur/inverseur                  |
| <b>nombre de boutons à bascule:</b>              | 1                                    |
| <b>touche à effleurement:</b>                    | Oui                                  |

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -  
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

**Feller-Nr / E-NR**

920-7561.F.35  
 378 441 010

**Fiche technique: 7561.FX.39.35**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35  
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
 - crema 283 904 010

**Décomposition:**


| Name / Kategorie                                | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - | 7561.BSE         |
| Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour   | 326 115 000      |
| schéma 3+3 enlever le connecteur stand...       |                  |



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35  
 - crema 283 904 010



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.35  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 010  
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...