

**Fiche technique: 7561.FX.39.61**
**EDIZIOdue colore**
**Interrupteur à poussoir double Non lumineux**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7561.FX.39.61

**E-NR:** 302 612 000

**EAN:** 7611386839141

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,  
 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:  
 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour  
 schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur  
 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	non
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	inverseur/inverseur
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -  
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

**Feller-Nr / E-NR**

920-7561.F.61  
 378 441 000

**Fiche technique: 7561.FX.39.61**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61  
 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61  
 - blanc 283 904 000

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir double - Non lumineux -	7561.BSE
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour	326 115 000
schéma 3+3 enlever le connecteur stand...	



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.61  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 000  
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61  
 - blanc 283 904 000