

## EDIZIOdue colore

### Pulsante Illuminato Con lente laterale



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7563.ARK.FX.39.61.44



**E-NR:** 760 351 003

**EAN:** 7611386403069

Pulsante - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	230 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>versione:</b>	tasto singolo
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP)</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	1
<b>con illuminazione:</b>	Sì










**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.SL.61 378 412 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000





**Scheda dati: 7563.ARK.FX.39.61.44**

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

**Scheda dati: 7563.ARK.FX.39.61.44**

	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000 rosso
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000 verde
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... 209 955 900
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco 901.FX.39.61 283 904 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 985.FX.39.61 283 900 000

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - BSE - i...	7563.ARK.BSE.44 354 255 003
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.SL.61 378 412 000
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco	901.FX.39.61 283 904 000