

EDIZIOdue colore

Pulsante Illuminato Con lente frontale



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

E-NR: 760 314 030

EAN: 7611386427713

Pulsante - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
versione:	tasto singolo
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP)	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
numero di bascule di azionamento:	1
con illuminazione:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...

Feller-Nr / E-NR











920-7560.F.FL.65
378 411 030












Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
209 950 000





Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro	985.FX.54.65 283 901 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030

Scheda dati: 7563.ARL.FX.54.L.65.34
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore	7563.ARL.BSE.34 354 235 002
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.FL.65 378 411 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030