

EDIZIOdue colore

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

- crema
- bianco
- coffee
- grigio chiaro
- nero
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FX.54
- FMI
- FX.39

Feller-NR: 7563.KS.F.L.60.34

E-NR: 228 318 950

EAN: 7613175183046

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 27 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No

Accessorio:













Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.FL.60
378 411 950

Scheda dati: 7563.KS.F.L.60.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Scheda dati: 7563.KS.F.L.60.34


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000
 verde



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -	7563.KS.BSE.34
3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione	328 335 002
d'orientamento o di controllo - B...	

Scheda dati: 7563.KS.F.L.60.34



Set di copertura - Per interruttore e pulsante 920-7560.F.FL.60
illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale 378 411 950
- Senza telaio di copertura - F - ...