

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille latérale


**couleur:**
 blanc

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7563.KS.FX.39.61.84

**E-NR:** 302 738 004

**EAN:** 7613175195339

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille latérale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED vert 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	oui
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	interrupteur va et vient
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Non
<b>résistance aux chocs:</b>	-

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

**Feller-Nr / E-NR**

920-7560.F.SL.61  
378 412 000

**Fiche technique: 7563.KS.FX.39.61.84**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

**Fiche technique: 7563.KS.FX.39.61.84**


Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 688.12-48V.LED.40  
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 688.12-48V.LED.80  
LED 12-48 V vert - vert



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61  
Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61  
- blanc 283 904 000

**Fiche technique: 7563.KS.FX.39.61.84****Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED vert 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE - ...	7563.KS.BSE.84 328 335 004



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--------------------------



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...	920-7560.F.SL.61 378 412 000
---	---------------------------------



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - blanc	901.FX.39.61 283 904 000
---	-----------------------------