

## **EDIZIOdue** colore

### Interruttore Illuminato Con lente laterale

colore:		
bianco		
Esecuzione:		
F	<b>FMI</b>	FX.39
FX.54		

Feller-NR: 7563.KS.FX.54.61.14

**E-NR**: 302 739 001 **EAN**: 7613175196992

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED bianco 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V		
modo di montaggio:	apparente		
composizione: elemento base con	elemento base con alloggiamento completo		
tipo di comando:	bascula/tasto		
senza alogeni:	Sì		
tipo di collegamento:	morsetto a innesto		
illuminazione:	sì		
protezione della superfice:	non trattato		
corrente nominale:	16 A		
qualità del materiale:	materiale termoplastico		
adatto per grado di protezione (IP):	IP20		
materiale:	materiale sintetico		
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite		
tipo di circuito:	deviatore		
numero di bascule di azionamento:	1		
interruttore a tasto:	No		
resistenza agli urti:	-		

#### Accessorio:

# Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Set di copertura - Per interruttore e pulsante 920-7560.F.SL.61 illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale 378 412 000 - Senza telaio di copertura - F - ...



	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
===	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
F = ==	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
} <b>=</b> €	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000



	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),	689.230V.LED.30 209 952 900
==	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10),	689.230V.LED.40 209 953 900
1=5	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,	689.230V.LED.70 209 957 900
- 5	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10),	689.230V.LED.80 209 955 900
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco	985.FX.54.61 283 901 000



### Scomposizione:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR prinice plastica - Per 912.FX.54

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

283 915 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 7563.KS.BSE.14 3/1 L - Con LED bianco 1,0 mA - Illuminazione 328 335 001 d'orientamento o di controllo - B...

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...

920-7560.F.SL.61 378 412 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61

283 905 000