

Fiche technique: 7563.KS.FX.54.61.74

## **EDIZIOdue** colore

## Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille latérale

| couleur:     |       |       |
|--------------|-------|-------|
| blanc        |       |       |
| Assortiment: |       |       |
| F            | ☐ FMI | FX.39 |
| FX.54        |       |       |

Feller-NR: 7563.KS.FX.54.61.74

**E-NR**: 302 739 000 **EAN**: 7613175197029

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille latérale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

| tension nominale:                         | 230 V                                |
|---|--------------------------------------|
| mode de montage:                          | apparent                             |
| assemblage:                               | élément de base avec boîtier complet |
| type de commande:                         | bascule/touche                       |
| sans halogène:                            | Oui                                  |
| mode de raccordement                      | : borne à fiches                     |
| éclairage:                                | oui                                  |
| protection superficielle                  | : non-traité                         |
| courant assigné:                          | 16 A                                 |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique              |
| approprié pour indice de protection (IP): |                                      |
| matériau:                                 | matière synthétique                  |
| type de fixation:                         | fixation à vis                       |
| type de couplage:                         | interrupteur va et vient             |
| nombre de boutons à l                     | pascule: 1                           |
| touche à effleurement:                    | Non                                  |
| résistance aux chocs:                     | -                                    |

#### Accessoires:

|  | Name / Kategorie                                | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------|
|  | Set de recouvrement - Pour interrupteurs à      | 920-7560.F.SL.61 |
|  | poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec | 378 412 000      |
|  | 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale      |                  |



## Fiche technique: 7563.KS.FX.54.61.74

| ==  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|-----|---|-----------------------------------|
| ==  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
| === | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED   | 630.BZ<br>209 878 000             |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA                                      |                                   |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA                                      |                                   |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA                                      |                                   |
|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA                                       | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

# by Schneider Electric

## Fiche technique: 7563.KS.FX.54.61.74

|     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA  | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |
|-----|--|-----------------------------------|
| - 4 | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge               | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000  |
|     | Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert                 | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000  |
|     | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
| === | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|     | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
| ==  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
| = = | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23 | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|     | Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc  | 901.FX.54.61<br>283 905 000       |
|     | Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc  | 985.FX.54.61<br>283 901 000       |



### **Fiche technique: 7563.KS.FX.54.61.74**

### Décomposition:



Plaque de base - Avec cadre synthétique -

Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage

328 335 000

7563.KS.BSE.74

d'orientation ou de contrôle - BSE - ...

Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61 283 905 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 412 000 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

920-7560.F.SL.61