

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



**couleur:**

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

**Assortiment:**

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7563.KS.FX.54.L.61.34

**E-NR:** 302 639 000

**EAN:** 7613175197401

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	oui
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	interrupteur va et vient
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Non
<b>résistance aux chocs:</b>	-

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**











Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.F.FL.61  
378 411 000





**Fiche technique: 7563.KS.FX.54.L.61.34**

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

**Fiche technique: 7563.KS.FX.54.L.61.34**

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc	985.FX.54.61 283 901 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000

**Fiche technique: 7563.KS.FX.54.L.61.34**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE -...	7563.KS.BSE.34 328 335 002
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...	920-7560.F.FL.61 378 411 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000