

EDIZIO due colore

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7566.KS.FX.39.L.35.34

E-NR: 302 678 010

EAN: 7613175189925

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: oui

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur va et vient

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.F.FL.35
378 411 010

Fiche technique: 7566.KS.FX.39.L.35.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Fiche technique: 7566.KS.FX.39.L.35.34

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Interrupteur à poussoir - Lumineux - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE ...	7566.KS.BSE.34 328 625 002
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...	920-7560.F.FL.35 378 411 010