

EDIZIOdue colore

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 7566.KS.FX.54.L.61.34

E-NR: 302 679 002

EAN: 7613175188645

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.FL.61
378 411 000

Scheda dati: 7566.KS.FX.54.L.61.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Scheda dati: 7566.KS.FX.54.L.61.34

	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco	985.FX.54.61 283 901 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000

Scheda dati: 7566.KS.FX.54.L.61.34

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - BSE - ...	7566.KS.BSE.34 328 625 002
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.FL.61 378 411 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000