

EDIZI Due colore

Interruttore Non illuminato


colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7569.FX.39.57

E-NR: 302 632 890

EAN: 7611386601236

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Altezza 44 mm - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenii: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - coffee

Scheda dati: 7569.FX.39.57


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.57
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57
 apparecchio - FX - coffee 283 904 890

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7569.BSE
 - 3/2 L - BSE - incolore 326 325 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57
 apparecchio - FX - coffee 283 904 890



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.57
 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 890
 copertura - F - coffee