

Scheda dati: 7569.KS.FX.54.61.34

## EDIZI Due colore

Interruttore Illuminato Con lente laterale



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7569.KS.FX.54.61.34

**E-NR:** 302 729 002

**EAN:** 7613175191171

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogenii:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



- Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ... 920-7560.F.SL.61
- illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale 378 412 000

**Scheda dati: 7569.KS.FX.54.61.34**

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

**Scheda dati: 7569.KS.FX.54.61.34**


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80  
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000  
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
 verde



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
 283 905 000

**Scheda dati: 7569.KS.FX.54.61.34****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...	7569.KS.BSE.34 328 435 002
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
--	-----------------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.SL.61 378 412 000
--	---------------------------------