

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.61.74

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille latérale

couleur:		
blanc		
Assortiment:		
F	FMI	FX.39
_		
FX.54		

Feller-NR: 7569.KS.FX.54.61.74

E-NR: 302 729 000 **EAN:** 7613175191195

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille latérale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordemen	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à l	pascule: 1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.SL.61 poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 412 000 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...



Fiche technique: 7569.KS.FX.54.61.74

· = =;	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
===	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
===	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
===	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
ł = =	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

by Schneider Electric

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.61.74

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
- 4	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.10 209 950 900
===	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.40 209 953 900
==	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.70 209 957 900
= =	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23	689.230V.LED.80 209 955 900
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc	985.FX.54.61 283 901 000



Fiche technique: 7569.KS.FX.54.61.74

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -

912.FX.54

Pour 1 appareil - FX.54

283 915 000



Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/2 L - Avec LED bleu 1,0 mA - Éclairage

7569.KS.BSE.74

328 435 000

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à

d'orientation ou de contrôle - BSE - ...

920-7560.F.SL.61

poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 412 000 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000