

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.61.34

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7569.KS.FX.54.L.61.34

E-NR: 302 629 000

EAN: 7613175199399

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie











Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...





Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.61.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.61.34

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - blanc	985.FX.54.61 283 901 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000

Fiche technique: 7569.KS.FX.54.L.61.34
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE -...	7569.KS.BSE.34 328 435 002
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...	920-7560.F.FL.61 378 411 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000