

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87061.FX.54.60

E-NR: 609 051 950

EAN: 7611386809885

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: commutateur de série

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - noir



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - noir

Fiche technique: 87061.FX.54.60

Capot pour appareils FX - FX.54 - noir
901.FX.54.60
283 905 950

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 -	87061.BSE
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	655 541 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-87061.F.60
	378 472 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60
	283 905 950