

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

| | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87061.FX.54.65

E-NR: 609 051 030

EAN: 7611386809892

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: commutateur de série

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|



| | |
|---|-------------------------------|
| Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair | 920-87061.F.65 378 472 030 |
|---|-------------------------------|



| | |
|--|-----------------------------|
| Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair | 985.FX.54.65 283 901 030 |
|--|-----------------------------|

Fiche technique: 87061.FX.54.65

Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030

Décomposition:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique - | 912.FX.54 |
| Pour 1 appareil - FX.54 | 283 915 000 |



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 87061.BSE
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...
655 541 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans 920-87061.F.65
cadre de recouvrement - F - gris clair 378 472 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
283 905 030