

Scheda dati: 87061.FX.54.K.57

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore: crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro Esecuzione: F FMI FX.54

Feller-NR: 87061.FX.54.K.57

E-NR: 609 251 890 **EAN**: 7611386568584

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Con otturatore - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	interruttore seriale
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.K.57 13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza 378 473 890 telaio di copertura - F - coffee



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890



Scheda dati: 87061.FX.54.K.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57

283 905 890

Feller-Nr / E-NR

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54 1 apparecchio - FX.54 283 915 000

Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87061.BSE interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V 655 541 000 AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.K.57 13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza 378 473 890 telaio di copertura - F - coffee