


## EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux



### couleur:



### Assortiment:



**Feller-NR:** 87063.AR.FX.54.35

**E-NR:** 609 054 010

**EAN:** 7611386657479

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** autre

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Non

**courant nominal prise:** 10 A

### Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - cr...



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema

**Fiche technique: 87063.AR.FX.54.35**


Capot pour appareils FX - FX.54 - crema  
901.FX.54.35  
283 905 010

**Décomposition:**


Name / Kategorie  
Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54  
Pour 1 appareil - FX.54 283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec 87063.AR.BSE  
contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V 655 746 000  
AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ...



Set de recouvrement - Pour petite combinaison 920-87060.F.35  
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux 378 461 010  
- Sans cadre de recouvrement - F - cr...



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema  
901.FX.54.35  
283 905 010