


Scheda dati: 87063.AR.FX.54.61

## EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



### colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.AR.FX.54.61

**E-NR:** 609 054 000

**EAN:** 7611386838663

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:**

250 V

**modo di montaggio:**

apparente

**senza alogenii:**

Si

**corrente nominale:**

10 A

**numero di prese:**

1

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con viti

**tipo di Interruttore:**

altri

**tipo di presa:**

norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:**

orizzontale

**con illuminazione:**

No

**corrente nominale presa:**

10 A

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-87060.F.61

378 461 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61

283 901 000

**Scheda dati: 87063.AR.FX.54.61**

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
--	--------------------------



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chius...	87063.AR.BSE 655 746 000
---	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-87060.F.61 378 461 000
--	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco	901.FX.54.61 283 905 000
--	-----------------------------